

E1000 Frekvenční měniče

Jednofázové 230V

Označení	Jmenovitý výkon (KW)	Jmenovitý proud (A)	Rozměrový kód	Chlazení	Váha (KG)
E1000 - 0002S2F1R	0.2	1.5	E1	Self-cooling	1,36
E1000 - 0004S2F1R	0.4	2.5	E1	Air-cooling	1,4
E1000 - 0007S2F1R	0.75	4.5	E1	Air Cooling	1,43
E1000 - 0015S2F1R	1.5	7	E2	Air Cooling	2,0
E1000 - 0022S2F1R	2.2	10	E3	Air Cooling	2,28

Třífázové 400V

Označení	Jmenovitý výkon (KW)	Jmenovitý proud (A)	Rozměrový kód	Chlazení	Váha (KG)
E1000 - 0007T3F1R	0.75	2	E2	Air Cooling	2,0
E1000 - 0015T3F1R	1.5	4	E2	Air Cooling	2,0
E1000 - 0022T3F1R	2.2	6.5	E2	Air Cooling	2,0
E1000 - 0040T3F1R	4.0	9	E4	Air Cooling	3,02
E1000 - 0075T3F1R	7.5	17	E5	Air Cooling	4,4
E1000 - 0110T3F1R	11	23	E6	Air Cooling	8,0
E1000 - 0150T3F1R	15	32	E6	Air Cooling	8,2

Rozměry

Rozměrový kód	Vnější rozměry (H x L x P)	Montážní rozměr (W x Y) mm	Upevňovací šroub
E1	138 x 80 x 135	128 x 70	M4
E2	180 x 106 x 150	170 x 94	M4
E3	180 x 106 x 170	170 x 94	M4
E4	235 x 138 x 152	225 x 126	M5
E5	265 x 156 x 170	255 x 146	M5
E6	340 x 205 x 196	330 x 194	M5

